

LINEARlight LED-ribade paigaldusjuhend

Montaaži pind peab olema puhas ja tasane, mis tagab, et lubatud töötemperatuure ei ületata.

Soojust juhtival aluspinnal monteeritav moodul:

Enne külgejootmist kaabel ja jootmispintsetid eelnevalt üle tinutada ja max 3sek 350°C juures joota ; enne iga edasist jootmist kõigepealt jootmiskoht täielikult jahtuda lasta ; vältida löike- ja põikpindu.

Mooduli montaaž toimub tagaküljel oleva kahepoolse kleeplindi abil. Pealispinnad peavad olema rasva -, õli -, silikooni – ja prahivabad. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatud kruntide kohta.

Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad.

Pöörake tähelepanu sellele, et kaitselint oleks täielikult eemaldatud.

Monteerides metallpindadel on lühiste vältimiseks jootmiskontaktide juures ette nähtud montaažipinna ja mooduli vahel isolatsioon.

Moodulit tuleb monteerida soojust juhtival pinnal, mis tagab, et Tc ei ületata.

Ühendatud oleks kaitsta mehaanilise ja elektrostaatilise koormuse eest.

